P430

Az P430 képes érzékelni az embereket, járműveket és háziállatokat*, mielőtt valós idejű riasztást küldene. Ez nagymértékben csökkenti a téves riasztásokat, mivel a kevésbé fontos objektumok figyelmen kívül maradnak a fedélzeten lévő személyek és járművek alakjának elemzésével.

1. Műszaki adatok



1	Mount
2	Fém alumínium tok
3	4 IR LED
4	Nagy felbontású objektív
5	5 reflektorok



1	Teljesítmény
2	Reset gomb
3	Hálózat
4	Vízálló fedél

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.

P430



A kamera beállítása az alkalmazásban

Itt egy útmutató a kamera kezdeti beállításához a Reolink alkalmazáson keresztül.

1. lépés. Koppintson a 🕒 ikonra a jobb felső sarokban.



Megjegyzés: Ha engedélyezte az Alkalmazás Beállítások oldalán az **Eszköz automatikus hozzáadása** opciót, akkor az **Eszközök oldalon** rákattinthat erre az eszközre, és közvetlenül a **3. lép**ésre léphet. **2. lépés.** Szkennelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, a zseblámpa bekapcsolásához koppinthat a **Fény lehetőségre.**

Ha a telefon nem válaszol, koppintson az **UID/IP bevitelére,** majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután koppintson a **Tovább** gombra.



3. lépés. Hozzon létre egy bejelentkezési jelszót a kamerához. Ezután koppintson a **Tovább** gombra.

11:33	7.1KB/s 💯 🖫 🖓 🚳	
Device	e initialization	
First step		
Create d	levice	
passwor	d	
The account info is device(s) on other quicker access.	s required when you access platforms. Keep it for	
	fault device ount)	
	⊛ ⊗	
∂ · · · · · · ·	۰.	
Passw	rord strength: Weak	
	Next	

4. lépés. Adjon nevet a kamerának. Ezután koppintson a Tovább gombra.

14:22 16.1KB/s ^ແ ຟ ເພຟ 😪 🗈			
Device initia	lization		
Second step			
Name Your Device			
Name your camera			
Next			

5. lépés. Az inicializálás befejeződött! Most már megkezdheti az élő megtekintést.



A kamera telepítése

A kamera telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Fúrja ki a furatokat a rögzítőfurat-sablon szerint.



2. lépés. Szerelje fel a tartóalapot a csomagban található rögzítőcsavarokkal. (WiFi kamerák esetén kérjük, előzetesen szerelje fel az antennát.)



Megjegyzések:

Vezesse át a kábelt a tartóalapon lévő kábelnyíláson.

Ami a WiFi-kamerát illeti, a jobb WiFi-kapcsolat érdekében ajánlott az antennákat felfelé vagy vízszintesen elhelyezni.

3. lépés: lazítsa meg a beállítási gombot az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával a biztonsági rögzítőn, és fordítsa el a kamerát az ideális kilátás eléréséhez.



4. lépés. A kamera rögzítéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.



Megjegyzés: Ha a fényképezőgépének más, állítógomb nélküli tartója van, kérjük, lazítsa meg az állítócsavart a mellékelt hatlapos kulccsal, és az alábbiakban látható módon forgassa el a fényképezőgépet a szög beállításához.



